

Patron GH-11000

Générateur 11,000W

Item Number: PA-GH11000



Présentation du générateur Patron GH-11000, une centrale fiable conçue pour répondre à une variété de besoins en énergie. Avec sa sortie robuste de 11 000 W 120 V ou 240 V, ce générateur est bien adapté aux applications résidentielles et commerciales, qu'il s'agisse d'alimenter des appareils essentiels en cas de panne ou de fournir une alimentation de secours sur les chantiers. Équipé de composants éprouvés dans l'industrie et conçu pour résister à des conditions difficiles, le Patron GH-11000 garantit des performances fiables lorsque vous en avez le plus besoin. Que ce soit pour la préparation aux situations d'urgence ou pour une utilisation quotidienne, ce générateur offre une tranquillité d'esprit et une alimentation électrique fiable.

Caractéristiques

- Arrêt automatique en cas de faible niveau d'huile
- Arceau de sécurité en acier enduit de poudre durable
- Prises protégées des intempéries
- Projecteur LED
- La technologie Sub-Zero permet au moteur de démarrer par temps froid

- Le détecteur automatique de CO arrête automatiquement le générateur avant que des niveaux nocifs de monoxyde de carbone ne s'accumulent
- Roues et poignée intégrées pour un transport facile
- Commande automatique des gaz
- Démarrage électrique (batterie incluse)

Specifications

Type de carburant	Essence
Moteur	420cc
Puissance CA maximale	11,000W
Puissance CA continue maximale	7,200W
Voltage (V)	120V / 240V
Système de démarrage	Électrique
Intensité CA nominale max.	60A @ 120V 30A @ 240V
Bruit sonore	73 dB @ 7m
Taille du réservoir	25 L
Durée	14.4 heures (1/2 charge)
Type d'huile moteur	SAE 10W30
Enroulements	Aluminium
Contrôle automatique de l'accélérateur	Oui
Certification	ETL, EPA
Poids (LBS)	178
Dimensions	20" x 27" x 22"
Prises électriques	3 X 120V 20A 1 X 120V/240V 30A Twist-Lock 1 X 12V DC
Garantie	3 ans